

Model: **ECT 6500 P GV**



Moc maksymalna kVA	3 ~ 400 V	7,0
	1 ~ 230 V	4,0
Prąd maksymalny A	3 ~ 400 V	9,5
	1 ~ 230 V	16,0
Gniazda	AC	2 x 230 V 16 A IP54 1 x 400 V 16 A IP54
Rozruch		ręczny
Model silnika		GX 390
Moc silnika	kW	13
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6,5
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,6
Czas pracy na pełnym zbiorniku	H	2,5
Głośność	dBA	97
Masa sucha	kg	86
Wymiary (D x W x S)	cm	80 x 55 x 54
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie magneto- termiczne i olejowe, AVR, zabezpieczenie IP54
Wyposażenie opcjonalne		Licznik motogodzin, kółka i rączki, woltomierz

HONDA
The Power of Dreams

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski
Autoryzowany serwis IVECO *aifo* i PERKINS

Ołtarzew ul. Poznańska 279
05-850 Ożarów Maz.
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06
Informacja techniczna: 0-602-273-307
e-mail: biuro@zasilanie-awaryjne.pl
www: www.zasilanie-awaryjne.pl