

Model: EP 6500 TE



Moc maksymalna 400 V	kVA	6,5
Prąd maksymalny	A	18 A ~230 V / 8 A ~400 V
Gniazda	AC	1 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A CEE 5-polowe
Model silnika		GX 390
Rozruch		ręczny i elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6,5
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,4
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	2,7
Głośność	dB	97
Masa sucha	kg	92
Wymiary (D x W x S)	cm	83 x 51 x 56
Wyposażenie standardowe		Rozrusznik elektryczny i akumulator, rozrusznik ręczny, zabezpieczenie olejowe, bezpiecznik magneto-termiczny
Wyposażenie opcjonalne		Kółka i raczki transportowe, zdalne sterowanie, AVR

POWERED by
Honda
Engines

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski
Autoryzowany serwis **IVECO aifo** i **PERKINS**

Ołtarzew ul. Poznańska 279
05-850 Ożarów Maz.
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06
Informacja techniczna: 0-602-273-307
e-mail: biuro@zasilanie-awaryjne.pl
www: www.zasilanie-awaryjne.pl