

Model: **EA 3000**



| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Moc maksymalna 230 V | kW | 3 |
| Prąd maksymalny 230 V | A | 13 |
| Stopień zabezpieczenia | | IP 23 |
| Gniazda | AC | 2 x 230 V |
| Model silnika | | GX 200 |
| Rozruch | | ręczny |
| Zbiornik paliwa (benzyna) | L | 3,6 |
| Maksymalne zużycie paliwa | L/h | 1,3 |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | h | 2,7 |
| Głośność | dB | 96 |
| Masa sucha | kg | 42 |
| Wymiary (D X W X S) | cm | 60 x 45 x 45 |
| Wyposażenie standardowe | | alarm olejowy, zabezpieczenie magneto-termiczne, woltomierz |
| Wyposażenie opcjonalne | | kółka, rączki, licznik motogodzin |

POWERED by
**Honda
Engines**