

Model: EA 5500



Moc maksymalna 230 V	kW	5
Prąd maksymalny 230 V	A	21
Stopień zabezpieczenia		IP 23
Gniazda	AC	2 x 230 V
Model silnika		GX 390
Rozruch		ręczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6,5
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,5
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	2,6
Głośność	dB	97
Masa sucha	kg	75
Wymiary (D X W X S)	cm	80 x 55 x 55
Wyposażenie standardowe		alarm olejowy, zabezpieczenie magneto-termiczne
Wyposażenie opcjonalne		kółka, ręczki, licznik motogodzin

POWERED by
**Honda
Engines**