

Model: EC 6000 GV



Moc maksymalna 230 V	kVA	5
Prąd maksymalny 230 V	A	19,5
Prądnicą		Samowzbudna synchroniczna
Gniazda	AC	2 x Schuko 230 V 16 A
Model silnika		GX 390
Moc silnika	KM	13
Rozruch		ręczny/elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6,5
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,2
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	2,6
Głośność	dBa	97
Masa sucha	kg	75
Wymiary (D x W x S)	cm	80 x 55 x 54
Wyposażenie standardowe		zabezpieczenie olejowe, magneto-termiczne
Wyposażenie opcjonalne		Licznik motogodzin, kółka transportowe, woltomierz

HONDA
The Power of Dreams

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski
Autoryzowany serwis **IVECO aifo** i **PERKINS**

Ołtarzew ul. Poznańska 279
05-850 Ożarów Maz.
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06
Informacja techniczna: 0-602-273-307
e-mail: biuro@zasilanie-awaryjne.pl
www: www.zasilanie-awaryjne.pl