

Model: **EP 1000TE**



Moc maksymalna (kW)	230 V	3,3
	400 V	10
Prąd maksymalny (A)	230 V	15
	400 V	12
Gniazda	AC	1 x 230 V 16A 1 x 400 V 16A 5- polowe
Model silnika		GX 610
Rozruch		elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	20
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	3,5
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	5,7
Głośność	dB	75
Masa sucha	kg	120
Wymiary ( D x W x S)	cm	102 x 55 x 60
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie magneto-termiczne i olejowe.
Wyposażenie opcjonalne		Kółka i rączki transportowe, AVR, zabezpieczenie różnicowe, zabezpieczenie upływowe, zdalne sterowanie

POWERED by  
**Honda  
Engines**

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski  
Autoryzowany serwis IVECO *aifo* i PERKINS

Ołtarzew ul. Poznańska 279  
05-850 Ożarów Maz.  
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06  
Informacja techniczna: 0-602-273-307  
e-mail: [biuro@zasilanie-awaryjne.pl](mailto:biuro@zasilanie-awaryjne.pl)  
www: [www.zasilanie-awaryjne.pl](http://www.zasilanie-awaryjne.pl)