

Model: **EP 6000E**



Moc maksymalna 230 V	kW	6
Prąd maksymalny 230 V	A	24
Gniazda	AC	2 x 230 V 16A
Model silnika		GX 390
Rozruch		elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6,5
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,4
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	7
Głośność	dB	97
Masa sucha	kg	105
Wymiary (D X W X S)	cm	85 x 55 x 60
Wyposażenie standardowe		zabezpieczenie magneto-termiczne i olejowe
Wyposażenie opcjonalne		kółka i rączki transportowe. zdalne sterowanie, AVR, woltomierz, zabezpieczenie upływowe, zabezpieczenie różnicowe

POWERED by
**Honda
Engines**