

## Model: **EP 7000**



Moc maksymalna 230 V	kW	7
Prąd maksymalny 230 V	A	27
Gniazda	AC	2 x 230 V 16A
Model silnika		GX 390
Rozruch		ręczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6,5
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,7
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	2,4
Głośność	dB	97
Masa sucha	kg	80
Wymiary ( D X W X S)	cm	85 x 55 x 60
Wyposażenie standardowe		zabezpieczenie magneto-termiczne i olejowe
Wyposażenie opcjonalne		kółka i rączki transportowe, zdalne sterowanie, AVR, woltomierz, zabezpieczenie upływowe, zabezpieczenie różnicowe

**POWERED by**  
**Honda**  
**Engines**