

Model: **EPS 10000 TE**

POWERED by
**Honda
Engines**



Moc maksymalna kVA	3 ~ 400 V	10
	1 ~ 230 V	3,3
Prąd maksymalny A	3 ~ 400 V	12
	1 ~ 230 V	15
Gniazda	AC	1 x 230 V 16 A 1x 400 V 16 A 1 x 400 V 16 A CEE 5-polowe
Model silnika		GX 610
Moc silnika	kW (KM)	13,5 (20)
Rozruch		elektryczny
Pojemność silnika	cm ³	614
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	20
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	3,5
Czas pracy na pełnym zbiorniku	H	5,7
Głośność	dB	67
Masa sucha	kg	185
Wymiary (D x W x S) ze zbiornikiem paliwa (bez zbiornika)	cm	127 x 64 x 57 (109 x 64 x 57)
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie magneto- termiczne prądnicy i olejowe silnika, woltomierz
Wyposażenie opcjonalne		Zabezpieczenie różnicowe, amperomierze na każdą fazę, kółka transportowe