

**Model: EU 30iS**



<b>Moc maksymalna AC</b>	<b>kVA</b>	3,0
<b>Prąd maksymalny AC</b>	<b>A</b>	12,2
<b>Prądnica</b>		Honda, wielopolowa, zintegrowana z kołem zamachowym silnika, autosynchronizacja
<b>Regulacja napięcia</b>		Elektroniczna - inwerter
<b>Gniazda</b>	<b>AC</b>	2 x 230 V
	<b>DC</b>	12 V – 12 A
<b>Regulator obrotów i zużycia</b>		Elektryczny – ECO Throttle
<b>Rozruch</b>		elektryczny lub ręczny
<b>Zbiornik paliwa (benzyna)</b>	<b>L</b>	13
<b>Maksymalne zużycie paliwa</b>	<b>L/h</b>	1,8
<b>Poziom hałasu ( z odl. 7m)</b>	<b>dBa</b>	58
<b>Masa sucha</b>	<b>kg</b>	61
<b>Wymiary ( D x W x S)</b>	<b>cm</b>	65,5 x 57 x 48
<b>Wyposażenie standardowe</b>		Zabezpieczenie olejowe silnika, zabezpieczenie magneto-termiczne, kontrolki pracy, przeciążenia, oleju, EU26/30: kółka i uchwyty transportowe
<b>Wyposażenie opcjonalne</b>		Przewody do łączenia agregatów o tej samej mocy (podwójna moc na wyjściu pary)

**HONDA**  
The Power of Dreams