

Model: **EZ 4500**



Moc maksymalna 230 V	kVA	4,3
Prąd maksymalny 230 V	A	18,75
Regulacja napięcia		AVR
Gniazda	AC	2 x 230 V
Model silnika		GX 340
Rozruch		ręczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	7
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,45
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	2,8
Głośność	dBA	99
Masa sucha	kg	62
Wymiary (D x W x S)	cm	65 x 51 x 52
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie magneto- termiczne i olejowe
Wyposażenie opcjonalne		Kółka i rączki, licznik motogodzin, woltomierz

HONDA
The Power of Dreams

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski
Autoryzowany serwis IVECO *aifo* i PERKINS

Ołtarzew ul. Poznańska 279
05-850 Ożarów Maz.
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06
Informacja techniczna: 0-602-273-307
e-mail: biuro@zasilanie-awaryjne.pl
www: www.zasilanie-awaryjne.pl